



背投

SMART Board™ 3000i

交互式白板

带入下一级演示

背投 SMART Board 3000i 交互式白板增加了触摸控制的功能，从而使演示、会议和培训会话更加有效。当计算机桌面投影到 3000i 触感良好的显示屏上时，您的手指此时变成了鼠标，因此可以从显示屏上控制任何程序。从 SMART 笔栏上拿起笔并在屏幕上所有应用程序（包括正在播放的视频）上进行书写，然后将工作保存到一个文件中。

3000i 使演示者可以更生动地传达信息。通过吸引观众的注意力和激发互动性，3000i 可以提高演示者的说服力和讲解水平。在 3000i 大而明亮的屏幕上演示多媒体也可以有更好的效果。

在团队中增加办公机器

3000i 目前已得到了广泛的使用，成为办公室中必不可少的设备。进行培训时，3000i 使您可以充分利用触摸屏幕技术来提高观众的注意力并增强理解。在会议中，您可以直接使用电子材料，也不必添加多余的注释，从而简化整个过程。会议中使用 3000i 还可以方便地将整个城市或全世界范围内的办公室连接起来。LinQ 软件通过网络创建便携式计算机和触摸屏计算机之间的快速连接。

3000i 将明亮的 XGA (1024 x 768) 投影机与交互式白板、存储空间和音频系统组合到一个移动包装中。其智能设计将投影仪和音频控制放在了部件的前面。3000i 外观圆滑而且占地面积很小，从一般会议室到经理会议室的任何位置都可以摆放。

“使用 3000i 让我们非常自信。所有信息通过触摸就可以访问。现在它是一个很好的电视！”

Gulli Rogg, 主持人
冰岛, RÚV TV Formúla 1



在所有应用程序上书写，然后将工作保存在一个文件中。

功能



尺寸

屏幕区域
66" (167.6 cm) 对角线 4:3 宽高比
尺寸
57 3/8" 宽 x 79" 高 x 29 1/4" 厚 (145.8 cm x 200.7 cm x 74 cm)
重量
480 lb. (218 kg)

注意：不包括计算机

触摸系统 – DVIT™ (数字图像触摸) 技术正是 SMART 专有的光学触摸系统的神奇之处。它让您可以将手指用作鼠标，用电子墨水在屏幕上对任何应用程序或网站进行书写 – 无需特殊工具，也不会降低图像的品质。

保存功能 – 将所有工作保存在一个使用的文件中，或与 Windows® 和 Mac OS® 操作系统兼容的文件中。注释和图形保存为可以操作和重新组织的对象。或者，直接在通用的 Microsoft® Office 应用程序和 AutoCAD® 中写入和保存注释。

SMART 笔栏 – 从 SMART 笔栏中拿起笔或橡皮工具时，传感器可以检测到。还可以用笔栏上的按钮来选择屏幕键盘或单击鼠标右键。

投影系统 – 安装了使用定做镜头和 2100 流明的真正的 XGA (1024 x 768) 投影仪。

SMART 屏幕 – 漫射屏幕可减少辉光，以广泛的视角显示高对比度、均匀的图像。

音频系统 – 集成的音频系统带有立体声放大扬声器，可从部件前方控制。

空间紧凑的机柜 – 厚度为 29 1/4" (74 cm) 的锥形可移动机柜可轻松地置于角落中。

SMART Board 软件

Notebook™ 软件

创建、组织和保存注释、绘图或屏幕捕获，访问成千上万的免费图像和模板。

SMART Board 工具

用屏幕键盘键入，在数字视频上书写，记录演示以及更多操作。

LinQ™ 软件

从 3000i 控制便携式计算机或触摸屏计算机。LinQ 软件使用有线或无线网络创建设备间的快速连接。

控制面板 – 投影仪电源、输入源和音量都可以在部件前面加以控制。

制动脚轮 – 四个持久耐用的脚轮可以方便地旋转 3000i。

连接面板 – 连接第二个投影仪、外部音频系统、网络、打印机或其他串行设备。

无线键盘和笔座 – 使用内置跟踪球的标准 Microsoft Windows 操作系统键盘。

X-Port™ 20 切换 – 将第二台计算机连接到 3000i。

便携式和视频会议支持 (可选) – 机柜的每一边都装有架子和连接电缆。

室内控制模块 (可选) – 该模块将 3000i 控制面板与室内控制系统紧密集成。

保修 – 两年有限设备保修，包括屏幕、机柜和投影仪。投影仪灯泡保修 500 小时 / 三个月。

Windows 操作系统系统要求

Pentium® 150 MHz 处理器 (推荐使用 450 MHz 或更高的处理器) • 128 MB 内存 (推荐 256 MB) • 可用的电源 USB 端口 • 完全安装需要大约 160 MB 空余磁盘空间 • Windows NT® 4.0 (SP6)、Windows 98 操作系统或更高的版本 • Microsoft Internet Explorer 5.0 或更新版本 • Macromedia® Flash® player 7.0.19 版或更新版本 (推荐)

Macintosh® 计算机系统要求

400 MHz 处理器 (推荐使用 800 MHz 或更高的处理器) • 128 MB 内存 (推荐 256 MB) • 可用的电源 USB 端口 • 最小安装需要 50 MB 空余磁盘空间，带有图库集的完全安装需要 115 MB • Mac OS X 10.1.5 版或更新版本 (Java 1.3.1 版 Update 1)

软件的其他版本可以用于 UNIX® 和 Linux® 系统，以及早期的 Windows 和 Macintosh 操作系统。

详情请访问 www.smarttech.com/3000i



SMART Technologies Inc.
1207 – 11 Avenue SW, Suite 300
Calgary, AB T3C 0M5
CANADA
电话: +1.403.245.0333 传真: +1.403.228.2500
免费订购电话: 1.888.42.SMART (加拿大 / 美国)
info@smarttech.com www.smarttech.com

SMART授权代理商